

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://anybus.nt-rt.ru/> || [abc@nt-rt.ru](mailto:abc@nt-rt.ru)

# Anybus Wireless Router LTE - Глобальный

Беспроводные маршрутизаторы Anybus идеально подходят для обеспечения высокоскоростной связи LTE в вашей отрасли. Расширенные функции маршрутизации позволяют сегментировать сеть и защищать критически важные данные. Широкий спектр технологий резервирования обеспечивает бесперебойную работу.



## Техническое описание

### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

- Модем LTE Cat.4 2x2 MIMO, нисходящая линия 150 Мбит / с и восходящая линия 50 Мбит / с
- Полная совместимость с сотовой сетью 4G / 3G / 2G

### МАРШРУТИЗАТОР ETHERNET

- 8 портов Fast Ethernet LAN
- 1 Гигабитный Ethernet WAN порт
- Маркировка приоритетов VLAN IEEE 802.1p QoS / 802.1Q
- RIPv2
- Управление движением

### ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИЗБЫТОЧНОСТЬ ДЛЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Брандмауэр для классификации трафика, переадресация портов
- VRRP (протокол резервирования виртуальной маршрутизации).
- GRE (универсальная инкапсуляция маршрутизации RFC2784)
- Поддерживает NAT, DMZ для защиты локальной сети
- Поддерживает IPsec, OpenVPN и L2TP для безопасного соединения

### ПРОЧНЫЙ ДИЗАЙН

- Эффективный дизайн отвода тепла для работы в условиях от -40 до 75 ° C
- EMC железной дороги: соответствие EN50121-4
- IEC61000-6-2 / IEC61000-6-4 тяжелая промышленная ЭМС
- Автомобиль: соответствие E-mark
- Радио: RED для маркировки CE
- Эмиссия: FCC часть 15 В Класс А

## ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

- Различные пути конфигурации, включая WebGUI, CLI и SNMP
- Средства диагностики, включая светодиод, Ping / Traceroute, SNMP Trap, оповещение по электронной почте и системный журнал
- Внешнее резервное копирование / восстановление, Обновление прошивки

## Технические характеристики

Порты Ethernet	Локальная сеть: 8 x 100 Мбит / с RJ45, автоматическое согласование, автоматический MDI / MDI-X
USB	WAN: 1 x 1 Гбит / с RJ45, автоматическое согласование, автоматический MDI / MDI-X
Рабочая темп .	1 x USB тип A
	-40 ° C-75 ° C, 5-95% без конденсации
	LTE кат.4 2x2 MIMO, 4G / 3G / 2G отступить
	LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28
Стандарты сотовой связи	LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 LTE-FDD: DL: макс. 150 Мбит / с, UL: макс. 50 Мбит / с LTE-TDD: DL: макс. 130 Мбит / с, UL: макс. 35 Мбит / с HSPA: DL: макс. 42 Мбит / с, UL: макс. 5,76 Мбит / с EDGE: DL: макс. 236,8 кбит / с, UL: макс. 236,8 кбит / с GPRS: DL: макс. 85,6 кбит / с, UL: макс. 85,6 кбит / с
Скорость передачи данных	GPS ГЛОНАСС Галилео
GNSS	БейДоу
	8-32 В пост. Тока (макс. 4,8 Вт)
Мощность	4-контактный разъем съемного клеммного блока
Вес	2-контактный для ввода мощности
Материал корпуса	2-контактный для сухого релейного выхода (макс. 0,5 А / 24 В постоянного тока)
Защита от проникновения	1 400 г
Габаритные размеры	Сталь / алюминий
монтаж	IP31
конфигурация	200 x 126 x 51 мм (без клипсы на DIN-рейку) Крепление на панель или DIN-рейку (кронштейн в комплекте) CGI WebGUI, SSH, Telnet, SNMP

## Информация для заказа

КОД ЗАКАЗА: AWB5221

### ВКЛЮЧЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

1 x DIN-рейка монтажный кронштейн.  
( Антенны не включены )

ГАРАНТИЯ : 3 года

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93